

Comment choisir la bonne formation à l'habilitation électrique

PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN

Pour quel métier ?	Pour quelles tâches ou opérations ?	Pour quel profil ?	Symbole	Formation ?
Peintres, maçon, menuisier, plombier, serrurier, élagueur, agent d'entretien	• Accéder aux locaux de service électrique • Effectuer des opérations d'ordre non électrique (peinture, nettoyage...) dans des environnements présentant des risques électriques (armoire ou local électrique par exemple)	Exécutant non électricien	B0	
			H0	B0/H0/H0V
			H0V	
Personnel désigné encadrant une équipe qui réalise des travaux à proximité d'un risque électrique : chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, agent de maintenance...	• Surveiller des exécutants non électriciens (terrassier, couvreur...) • S'assurer du respect des prescriptions de sécurité (respect des délimitations...)	Chef de chantier non électricien	B0	
	Diriger et/ou surveiller des travaux non électrique dans le voisinage électrique HT		H0	B0/H0/H0V
			H0V	

PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN

Pour quel métier ?	Pour quelles taches ou opérations ?	Pour quel profil ?	Symbole	Formation ?
Personnel d'exploitation, d'entretien ou polyvalent appelé à faire des opérations de remplacement, de raccordement et de manœuvre d'ordre non électrique : plombier, concierge, agent d'entretien, installateur de volet roulant, d'alarme...	• Remplacer à l'identique des cartouches fusibles dans un porte fusible • Réarmer une protection dans un tableau électrique (disjoncteur modulaire, relais thermique, discontacteur...) • Remplacer ou refixer une prise de courant, une lampe, un accessoire d'éclairage ou un interrupteur • Remplacer une carte informatique • Raccorder un appareillage ou un équipement (circulateur, cumulus, volet roulant...) sur un circuit en attente protégé et mis hors tension	Chargé d'intervention de remplacement et de raccordement	BS	BS/BE manœuvre
Personnel d'exploitation et d'entretien non électricien appelé à faire des manœuvres d'ordre non électrique (réarmement de disjoncteurs) : opérateur de chaîne de production, veilleur de nuit, régleur, monteur mécanicien, technicien de production, chef cuisinier...	• Effectuer des manœuvres de commande ou de mise à l'arrêt de machine localement ou à distance • Effectuer des manœuvres dans un environnement pouvant présenter des risques de contact avec une pièce nue sous tension (borne non protégée, conducteur non isolé...) • Effectuer le branchement ou le débranchement d'équipement amovible spécialement prévu pour être connecté ou déconnecté sans risques	Chargé d'opération de manœuvre	BE/HE Manoeuvre	

Comment choisir la bonne formation à l'habilitation électrique

PERSONNEL Électricien en basse tension

Pour quel métier ?	Pour quelles taches ou opérations ?	Pour quel profil ?	Symbole	Formation ?
Ouvrier électricien du bâtiment, monteur électricien...	• Réaliser des travaux sur des installations électriques : installations d'équipements, d'appareillages, de machines... • Travailler sous la responsabilité d'un chargé de travaux en exécutant des travaux d'ordre électrique • Travailler dans un environnement pouvant présenter des risques de contact avec une pièce nue sous tension (borne non protégée, conducteur non isolé...)	Exécutant électricien	B1/B1V	B1/B1V
Chef de chantier électrique, responsable du service électrique...	• Réaliser la mise hors tension ou la remise sous tension d'un ouvrage ou d'une installation électrique en vue de réaliser des travaux en assurant la sécurité des exécutants	Chargé de consignation	BC	BC
Technicien de maintenance, automaticien, machiniste...	• Effectuer des réparations, des dépannages d'équipements, de machines ou d'appareillages dans une installation électrique	Chargé d'intervention d'entretien et de dépannage	BR	BR

Comment choisir la bonne formation à l'habilitation électrique

PERSONNEL Électricien en basse tension

Pour quel métier ?	Pour quelles taches ou opérations ?	Pour quel profil ?	Symbole	Formation ?
Chef de chantier électrique, responsable du service électrique...	• Diriger, surveiller et organiser des travaux hors tension confiés à des exécutants électriciens • Procéder au balisage de la délimitation de la zone de travail • Supprimer le risque de voisinage par pose de nappe isolante ou mise en place d'obstacle • Réalisation d'essais à la suite de travaux	Chargé de travaux	B2/B2V B2V Essai	B2/B2V B2V Essai
Diagnosticteur, vérificateur d'installations électriques, pompier des Commissions de sécurité	• Réaliser en toute sécurité les mesurages et vérifications d'ordre électrique sur des installations ou équipements électriques • Réaliser des mesures non électriques (mesurage de distance, de pression, de thermographie...) au voisinage d'installations électriques • Vérifier par des examens visuels à partir de schémas et dossiers l'état des ouvrages ou installations sur site, notamment des conducteurs et de leurs raccordements • Vérifier par des contrôles techniques du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité tels que : - o les dispositifs différentiels de protection - o les dispositifs de coupure d'urgence - o l'éclairage de sécurité	Chargé d'opération de mesurage et de vérification sur des installations ou équipements électriques	BE Mesurage BE Vérification	BE Mesurage BE Vérification